



通訊、影音、網路電纜檢測 佈線大師系列

## VDV MapMaster™

—機適用電話線、網路線、同軸線

產品編號：T119C / T119K1

T119佈線大師系列結合了纜線的連續性測試、佈線測試與音頻尋線功能，除了可快速檢測纜線的腳位終結是否正確，更可同時判別最多19個訊號插座位置。兼顧精準、耐用與品質的佈線大師系列是現場查修人員最得力的檢測工具！

### 產品特性

- 適用電話線（六芯）、網路線（八芯）與同軸電纜。
- 檢測腳位短路、開路、反接、錯接、分離配對。
- 網路線可顯示測試”通過”（Pass）符合TIA568A/B標準
- 電話線可顯示測試”通過”（Pass）並顯示“Rev”若有反接發生。
- 可同時使用最多19個ID遠端識別器來判定電纜走線位置。
- 備有音頻產生器，可搭配音頻尋線器做使用。

### 產品配件（含選配）



同軸ID遠端識別器  
ID 1-20  
P/N : RK120



網路ID遠端識別器  
ID 1-20  
P/N : RK220



RJ45插座壽命  
延長跳線  
P/N : CA014



電話線插座  
專用跳線  
P/N : CA012




音頻尋線跳線  
RJ45轉鱷魚夾  
P/N : CA005

## 通訊、影音、網路電纜檢測

### 佈線大師系列一機搞定

## 佈線大師系列 通訊、影音、網路電纜檢測

### 其他特色



- 可同時連接電話線與網路線，加快檢測速度
- 電量不足提示
- 電纜電壓警示提示
- 可執行“LOOP ON”連續性測試  
檢測間歇性故障
- 可拆卸式Master Remote檢測模組方便攜帶並利於檢測作業執行

### 產品規格

可測電纜種類	Shield or Unshield ; Cat7 / Cat6A / Cat5e / Cat5 / Cat4 / Cat3 / Coax
最長檢測距離	網路線、電話線：305 公尺 同軸電纜：275 公尺 ~ 42000 公尺(依照電纜阻抗不同會有所差異)
可檢測錯接的最短距離	0.5 公尺
可承受最高電壓	在連接器兩腳位無任何毀損的狀況下： - RJ Jack: 66V DC or 55V AC - F Connector: 50V DC or AC
尺寸	16.3 x 7.1 x 3.6公分
重量	256 公克含電池
可操作環境溫度	0°C 到 50°C
可操作環境濕度	10% ~ 90%, 無冷凝
電池壽命	9V電池 - 待機: 4 年 - 正常使用: 425 小時

### 採購資訊



**P/N : T119C**

- VDV MapMaster 主機
- RJ45 ID:1 遠端識別器
- 同軸 ID:1 遠端識別器
- 9V電池



**P/N : T119K1**

- VDV MapMaster 主機
- RJ45 ID :1-5 遠端識別器
- 同軸 ID:1-5 遠端識別器
- 9V電池